MIXER AMPLI 6 ZONE 100V 600Wanni

Reference: PA-6600

MIXER AMPLI 6 ZONE 100V 600W Garanzia 3 anni

Amplificatore di mixaggio mono PA a 6 zone

- 1 x 600 W
  6 zones, possono essere controllati individualmente
  Chime, suono continuo e suono lamentoso, automatico muto, carillon a 2 toni o carillon a 4 toni (selezionabile)
  Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
  Inserzioni per varie operazioni sono disponibili a scelta
  Alimentazione phantom 17 V per microfoni electret
  Collegamento per microfono cercapersone zona PA-6000RC
  1 scomparto di inserimento nella parte anteriore per l'inserimento automatico del messaggio di allarme PA-1120DMT, l'inserimento di un sintonizzatore o l'inserimento di un lettore CD, tutto disponibile su richiesta
  3 possibilità di inserimento sul pannello posteriore per moduli opzionali con le seguenti caratteristiche:

- PA-6FD: rilevamento dei guasti
  PA-6FM: monitoraggio dei guasti
  PA-6FR: anti-feedback

- Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
  Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	850 W
Potenza nominale	600 W
Canali	5
Zone	6
Ingressi	2,5 mV/5 kO, 0,3 V/5 kO (Mic/Line),

	0,3 V/15 kO (Line),
	0,775 V/10 kO (preampli)
Banda passante	55-16000 Hz
Regolazione toni bassi	±10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R	> 70 dBA (Mic),
	> 80 dBA (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1700 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 50 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	430 mm
Altezza	133 mm
Profondità	352 mm
Unità di altezza	
Peso	20 kg
Collegamenti	3 x 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line),
	2 x