

AMPLI PA MONO 120W CON MPE, LETTORE CD, RADIO FM, USB



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PA-8120RCD

MIXER AMPLI RADIO/USB/CD INTEGRATO, 100V 120W

Amplificatore mixer PA mono

con lettore CD/MP3 integrato e tuner

- 1 x 120 W
- lettore CD con meccanismo a cassetto, funzione ripetizione e riproduzione in ordine casuale, riproduzione di CD audio/CD-R/CD-RW, CD-MP3, porta USB, interruttore on/off separato
- modulo tuner AM/FM con 5 tasti stazioni programmabili, tasti ricerca stazione, regolazione volume e interruttore on/off separato
- 4 ingressi Mic/Line, configurabili tramite dip-switch (Mic/Line, phase, filtro passa-alto, alimentazione phantom 48V)
- 2 uscite AUX, configurabili tramite dip-switch (Aux1/Aux2, attenuazione 10 dB, filtro passa-alto)
- funzioni sirena e gong
- circuito prioritario
- uscite per altoparlanti mediante contatti a vite
- uscita Line
- possibilità di inserimento p. es. di unità per effetti, equalizzatori, controller feedback
- regolatori di livello delle uscite e degli ingressi
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- montaggio in rack 482 mm (19")

Specifiche:

Potenza nominale
Canali
Ingressi

120 W

5

Banda passante	50-16500 Hz
Regolazione toni bassi	± 10dB/100Hz
Regolazione toni alti	± 10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 65 dB
Fattore di distorsione	0,5 %
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	365 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	110 mm
Profondità	450 mm
Unità di altezza	2
Peso	10,5 kg
Collegamenti	4 x XLR/6,3 mm combo (Mic(Line), 2 x RCA L/R (Line), contatti a vite/innesto (Line), contatti a vite (altoparlanti) 1 x RCA L/R (Tape Out)