TRASMETTITORE PLL A 16 CANALIi

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: ATS-16T

TRASMETTITORE A 16 CANALI Garanzia 3 anni

Sistema professionale PLL di trasmissione audio mono a 16 canali, 863-865 MHz, con molti accessori

- Adatto come "Tour-Guide-System" e per tutte le altre applicazioni dove una sorgente audio o di lingua deve essere distribuita fra uno o più ricevitori
- Sono possibili anche trasmissioni senza fili di segnali audio con un trasmettitore e un ricevitore
- Funzionamento contemporaneo di un massimo di 8 trasmettitori con frequenze differenti (a seconda della distanza dei trasmettitori, di interferenze HF locali e di altre condizioni locali)
- Non richiede registrazione nell'UE

Trasmettitore PLL a 16 canali

per funzionamento con microfono e per segnali audio Line

- microfono integrato
- microfono supplementare a elettrete a cravatta in dotazione
- ingresso audio Line con presa jack 3,5mm mono
- spia dello stato delle batterie, indicatore per segnale portante
- regolatore volume, clip da cintura
- alimentazione tramite 2 batterie ricaricabili stilo 1,2V NiMH (non in dotazione) oppure presa per alimentazione DC (5V), potenza di trasmissione =10mW (EIRP), portata 50m, dimensioni 66x111x35mm, peso 85g

Non richiede registrazione nell'UE!

Specifiche:

Tipo	Trasmettitore audio mono PLL a 16 canali

Range frequenza portante	863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	= 10 mW
Portata	110 m
Alimentazione trasmettitore	2 x batt. stilo ricaric. al NiMH 1,2 V,
	Presa alimentazione DC (5 V)
Larghezza trasmettitore	66 mm
Altezza trasmettitore	111 mm
Profondità trasmettitore	35 mm
Peso trasmettitore	81 g
Contatti trasmettitore	Jack mono 3,5 mm (microfono),
	Jack mono 3,5 mm (Line In)