

# RICEVITORE MINI A 16 CANALI

Reference: ATS-20R



## TOUR GUIDE RICEVITORE\*

Sistema digitale di trasmissione vocale a 16 canali, 863-865 MHz

- adatto come "Tour-Guide-System" e per tutte le altre applicazioni dove una fonte vocale deve essere ripartita fra uno o più ricevitori
- alta sicurezza contro le interferenze
- alta portata
- grazie al range di frequenze a banda stretta ottimizzato per le applicazioni vocali
- è possibile gestire contemporaneamente e senza interferenze fino a 4 canali differenti in parallelo
- trasmettitori e ricevitori particolarmente piccoli e leggeri
- non richiede registrazione nell'UE

Ricevitore mini a 16 canali

- cuffia archetto in dotazione
- disattivazione automatica dopo 20 minuti senza segnale d'ingresso (funzione di risparmio energia)
- display a LCD per canale, segnale della portante, volume e stato della batteria
- funzione auto-lock
- con tracolla
- alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio (3,7 V/600 mAh)
- contatto di ricarica USB micro per ATS-12CB, ATS-35CB o per caricatore USB opzionale
- dimensioni 40x87x12 mm
- peso 37 g

Senza licenza nell'UE.

**Specifiche:**

---

Tipo	Ricevitore digitale mini a 16 canali
Range frequenza portante	863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione ricevitore	Batt. ricaric. al litio integrata (3,7 V/600 mAh)
Larghezza ricevitore	40 mm
Altezza ricevitore	87 mm
Profondità ricevitore	12 mm
Peso ricevitore	37 g
Contatti ricevitore	Jack 3,5 mm (auricolari), Contatto di ricarica mini USB