

TRASMETTITORE MINI A 16 CANALI



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ATS-22T

TOUR GUIDE. TRASMETTITORE PLL 16CH *

Sistema di trasmissione lingua digitale a 16 canali, 863-865 MHz

- come "tour-guide-system", sistema allenatore-scolaro adatto per tutte le altre applicazioni dove una fonte audio deve essere distribuita fra uno o più ricevitori
- alta protezione contro le interferenze grazie alla trasmissione digitale
- alta portata
- frequenze ottimizzate per applicazioni di lingua parlata
- possibilità di gestire in parallelo e senza interferenze fino a 4 canali
- trasmettitori e ricevitori particolarmente leggeri
- non richiede registrazione nell'UE

Trasmettitore mini a 16 canali

per microfoni e segnali audio-Line con funzione di comunicazione a 2 vie

- headset in dotazione
- pulsante attivazione della funzione citofono del ricevitore ATS-22R
- ingresso audio Line con presa jack 3,5 mm sul headset
- spia a LCD per canale e stato della batteria
- pulsante mute

-
- potenza di trasmissione =10 mW (EIRP), portata 100 m ca.
 - alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio integrata (3,7 V/600 mAh)
 - contatto di ricarica USB micro per ATS-12CB, ATS-35CB o per caricatore USB opzionale
 - dimensioni 40x80x12 mm
 - peso 37 g

Non richiede registrazione nell'UE!

Specifiche:

Tipo	Trasmettitore digitale mini a 16 canali
Range frequenza portante	863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	= 10 mW
Portata	70 m
Alimentazione trasmettitore	Batt. ricaric. al litio integrata (3,7 V/600 mAh)
Larghezza trasmettitore	40 mm
Altezza trasmettitore	80 mm
Profondità trasmettitore	12 mm
Peso trasmettitore	37 g
Contatti trasmettitore	Jack 3,5 mm (microfono/Line In), Contatto di ricarica Micro-USB