

RICEVITORE PLL A 16 CANALI, 863,1-864,9MHZ



RICEVITORE PLL A 16 CH

Reference: TXA-800R

RICEVITORE PLL A 16 CH

Sistema professionale PLL di trasmissione audio mono a 16 canali, 863-865 MHz, con molti accessori

- compatibile con i sistemi mobili di amplificazione della serie TXA-800 e TXA-1000
- oltre alla combinazione con la serie TXA-800 e TXA-1000, adatto come "Tour-Guide-System" e per tutte le altre applicazioni dove una sorgente audio o di lingua parlata deve essere distribuita fra uno o più ricevitori
- possibilità di combinazione con trasmettitori e ricevitori della serie ATS-16
- funzionamento contemporaneo di un massimo di 8 trasmettitori con frequenze differenti (a seconda della distanza dei trasmettitori, di interferenze HF locali e di altre condizioni locali)
- non richiede registrazione nell'UE

Ricevitore PLL a 16 canali

- adatto per i trasmettitori TXA-800ST, ATS-16T e per il sistema trasportabile d'amplificazione TXA-802CD con trasmettitore radio integrato
- 16 frequenze UHF impostabili (863,1-864,9MHz)
- uscita cuffia regolabile
- uscita Audio-Line mono con presa jack 3,5mm
- uscita Line regolabile a 3 livelli
- indicazione a LCD retroilluminata per canale/frequenza e stato batteria
- contenitore metallico
- alimentazione tramite 2xbatterie stilo 1,5V oppure batt. ricaricabili al NiMH (non in dotazione)
- auricolare e staffa di gomma in dotazione
- clip per cintura

Il trasmettitore microfono TXA-800HT adatto è disponibile come opzione.

Specifiche:

Tipo	Ricevitore tascabile
Range frequenza portante	863,1-864,9 MHz
Canali	1
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione ricevitore	2 x batteria stilo 1,5 V
Larghezza ricevitore	64 mm
Altezza ricevitore	175 mm
Profondità ricevitore	37 mm
Peso ricevitore	200 g
Contatti ricevitore	1 x jack 3,5 mm mono (Line In), 1 x jack 3,5 mm stereo (cuffia)