

UNIT RICEVITORE A MULTIFREQUENZA, 1,8 GHZ

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: TXS-1800



RICEVITORE MIC. 1,8GHz DIGITALE

Unità ricevitore a multifrequenza, 1,8 GHz,

con tecnica UHF-PLL

- 192 frequenze UHF impostabili (1785-1800 MHz) in 16 gruppi di 12 canali cad.
- funzione ACT per la trasmissione della frequenza scelta al trasmettitore tascabile TXS-1800HSE o al microfono a mano TXS-1800HT tramite segnale IR
- True-Diversity-System con antenne staccabili (contatto BNC)
- ricerca automatica delle stazioni
- squelch tono pilota, noise-mute
- modalità auto-lock
- spia LCD per frequenza, antenna A/B, livello trasmissione HF, livello audio LF, fgruppo/canale
- uscita XLR e jack 6,3 mm
- alimentatore in dotazione
- possibilità di montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione

Soundcheck 11/2014

"Gli impianti di trasmissione della serie TXS sono preparati senza limiti anche per il futuro e garantiscono con tecnica modernissima su grandi palcoscenici una trasmissione perfetta."

- + configurazione semplice
- + trasmissione senza interferenze
- + convincente nel test a distanza

Specifiche:

Tipo	Ricevitore multifrequenza
Range frequenza portante	1785-1800 MHz
Gamma di frequenze audio	60-16000 Hz
Canali	1
Fattore di distorsione	> 95 dB
Campo dinamico	0-40 °C
Temp. di esercizio ammessa	50 mV/1 kO (jack)
Segnale audio ricevitore	
Alimentazione ricevitore	50 mV/150 O (XLR, bil.)
Larghezza ricevitore	tram. alimentat. in dotaz.
Altezza ricevitore	212 mm
Profondità ricevitore	47 mm
Peso ricevitore	175 mm
Contatti ricevitore	1300 g
	1 x XLR, bil.,
	1 x jack 6,3 mm, bil.