

# UNIT RICEVITORE MULTIFREQUENZA A 2 CANALI, 1,8 GHZ,



**ARTICOLO FORNIBILE**  
**NON PER**  
**INFORMAZIONI:**  
**SCRIVICI A**  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
**O CHIAMACI AL NUMERO**  
**+390429617888**

Reference: TXS-1820

## RICEVITORE MIC. 1,8GHz DIGITALE 2 CH

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali, 1,8 GHz,  
con tecnica UHF-PLL

- 192 frequenze UHF impostabili (1785-1800 MHz) a 16 gruppi con 12 canali cad.
- funzione ADL per la trasmissione dei parametri scelti al trasmettitore tascabile TXS-1800HSE o al microfono a mano TXS-1800HT tramite un segnale infrarosso
- sistema true-diversity con antenne staccabili (contatto BNC)
- ricerca stazioni automatica
- squelch del tono pilota, noise-mute
- modo auto-lock
- indicazione a LCD per frequenza, antenna A/B, livello di ricezione HF, livello audio HF, canale/gruppo
- uscita XLR (bil.) per canale
- uscita XLR (bil.) e uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
- alimentatore in dotazione
- possibilità di montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione

### Specifiche:

Tipo	Ricevitore multifrequenza
Range frequenza portante	1785-1800 MHz
Gamma di frequenze audio	60-16000 Hz
Canali	2
Fattore di distorsione	> 95 dB
Campo dinamico	0-40 °C
Temp. di esercizio ammessa	50 mV/1 kΩ (JACK)
Segnale audio ricevitore	

Alimentazione ricevitore  
Larghezza ricevitore  
Altezza ricevitore  
Profondità ricevitore  
Peso ricevitore  
Contatti ricevitore

50 mV/150 Ω (XLR, BIL.)  
tram, alimentatore in dotaz.  
410 mm  
47 mm  
175 mm  
2100 g  
2 x XLR,  
  
1 x XLR (Mix),  
  
1 x jack 6,3 mm (Mix)