

# RICEVITORE MULTIFREQUENZA, 672.000-696.975 MHZ



**ARTICOLO FORNIBILE**  
**NON PER**  
**INFORMAZIONI:**  
**SCRIVICI A**  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
**O CHIAMACI AL NUMERO**  
**+390429617888**

Reference: TXS-606

## RICEVITORE MULTIFREQUENZA

Unità ricevitore multifrequenza

con tecnica UHF-PLL

- 1000 canali UHF regolabili (672,000-696,975 MHz) in 10 gruppi da 100 canali cad.
- funzione ACT per trasmettere la frequenza scelta dal trasmettitore tascabile TXS-606LT o dal microfono a mano TXS-606HT tramite segnali a infrarossi
- ricerca canali automatica
- sistema True-Diversity con antenne staccabili (connettori BNC)
- volume e squelch regolabili
- spia a LCD per gruppo/canale, antenna A/B, livello trasmissione HF e livello NF audio
- spia a LED supplementare del livello audio
- uscita XLR e jack 6,3 mm
- contenitore robusto di metallo
- alimentatore in dotazione

### Specifiche:

Tipo	Ricevitore multifrequenza
Range frequenza portante	672,000-696,975 MHz
Gamma di frequenze audio	30-18000 Hz
Canali	1
Fattore di distorsione	
Campo dinamico	100 dB
RF Rapporto S/R	105 dB
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Segnale audio ricevitore	350mV/600Ω (jack)

---

Alimentazione ricevitore

25mV/6000 (XLR, bil.)  
tram. alimentatore

Larghezza ricevitore  
Altezza ricevitore  
Profondità ricevitore  
Peso ricevitore  
Contatti ricevitore

a spina in dotaz.  
212 mm  
45 mm  
180 mm  
930 g  
1 x XLR, bil.,

1 x jack 6,3 mm, sbil.