# RICEVITORE MULTIFREQUENZA A 2 CANALI, 672.000-696.975 MHZ

**ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888**

Reference: TXS-626

## RICEVITORE MULTIFREQUENZA 2 CH

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali

con tecnica UHF-PLL

- 1000 canali UHF regolabili (672,000-696,975 MHz) in 10 gruppi da 100 canali cad.
- funzione ACT per trasmettere la frequenza scelta dal trasmettitore tascabile TXS-606LT o dal microfono a mano TXS-606HT tramite segnali a infrarossi
- ricerca canali automatica
- sistema True-Diversity con antenne staccabili (connettori BNC)
- volume e squelch regolabili
- spie a LCD per gruppo/canale, antenna A/B, livello trasmissione HF e livello NF audio e spia a LED supplementare del livello audio
- uscita XLR per canale, bil.
- uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
- contenitore robusto di metallo
- alimentatore in dotazione
- montaggio in rack 482 mm (19"), 1 U

**Specifiche:**

| | |
|---|---|
| Tipo | Ricevitore |
| Range frequenza portante | 672,000-696,975 MHz |
| Gamma di frequenze audio | 30-18000 Hz |
| Canali | 2 |
| Fattore di distorsione | |
| Campo dinamico | 100 dB |
| RF Rapporto S/R | 105 dB |

| | |
|---|---|
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Segnale audio ricevitore | 350mV/600O (jack) |
| | 25mV/600O (XLR, bil.) |
| Alimentazione ricevitore | tram. alimentatore |
| | a spina in dotaz. |
| Larghezza ricevitore | 482 mm |
| Altezza ricevitore | 45 mm |
| Profondità ricevitore | 195 mm |
| Peso ricevitore | 1,8 kg |
| Contatti ricevitore | 2 x XLR, bil., |
| | 1 x jack 6,3 mm, sbil. |