RICEVITORE MULTIFREQUENZA 8 CANALI, 672.000-696.975 MHZ

Reference: TXS-686

RICEVITORE MULTIFREQUENZA 8 CH

Unità ricevitore multifrequenza a 8 canali

con tecnica UHF-PLL

-

  1000 frequenze UHF (672,000-696,975 MHz) impostabili per canale (10 gruppi con 100 canali cad.)

  funzione ACT per il trasferimento della frequenza scelta al trasmettitore tascabile TXS-606LT, TXS-606HSE, al microfono a mano TXS-606HT o da tavolo TXS-606DT tramite segnale IR

  ricerca canali automatico

  sistema true-diversity con antenne staccabili (contatto BNC)

  volume e squelch regolabili per ogni canale

  indicazione a LCD per gruppo/canale, livello di ricezione HF, livello audio NF e indicazione a LED supplementare per antenna A/B, segnale audio per ogni canale

  uscita XLR per ogni canale, bil.

  uscita jack 6,3 mm per segnale miscelato

  contenitore metallico robusto

  alimentatore in dotazione

  montaggio in rack 482 mm (19"), 2 U

Specifiche:

Tipo	Ricevitore
Range frequenza portante	672,000-696,975 MHz
Gamma di frequenze audio	30-18000 Hz
Canali	8
Fattore di distorsione	
Campo dinamico	100 dB
RF Rapporto S/R	105 dB
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Segnale audio ricevitore	350 mV/600 O (jack)
	2 5mV/600 O (XLR, bil.)
Alimentazione ricevitore	tram. alimentatore
	a spina in dotaz.
Larghezza ricevitore	482 mm
Altezza ricevitore	90 mm
Profondità ricevitore	310 mm
Peso ricevitore	4,4 kg
Contatti ricevitore	8 x XLR, bil.,
	1 x jack 6,3 mm, sbil.