

SET DOPPIO RADIOMICROFONO UHF 16 CANALI.ARCHETTO UHF 16CH



SET RADIOMICROFONO CON
1 GELATO E 1 ARCHETTO
UHF 16CH

Reference: TXZZ622

Set radiomicrofono doppio con trasmettitore palmare e bodypack

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili.

Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni, sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC.

La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti, con la possibilità di prelevare il singolo canale o il mix di CH1 e CH2.

Supporto microfono compatibile: [MSZZ046](#)

Specifiche Tecniche

- 16 canali UHF 673-697.80MHz
- Display informativo
- Circuito di squelch automatico
- Sistema True-Diversity con antenne staccabili ad alta estensione
- Capsula dinamica unidirezionale per un suono cristallino
- 2 uscite XLR, bilanciate (1 per canale)
- Uscita jack 6,3 mm sbilanciata (mix)
- Costruzione efficiente e a basso consumo energetico
- Portata di circa 50m (può essere influenzata da fattori esterni e dal livello di carica delle batterie)
- 1 trasmettitori a gelato in dotazione
- 1 trasmettitore bodypack in dotazione
- 1 cavo audio in dotazione
- 4 batterie stilo da 1.5V in dotazione
- Range frequenza portante: 673 - 696.775 MHz
- Risposta in frequenza: 100 -18000 Hz
- THD: < 1 %
- MSR: >100 dB
- Temperatura di esercizio: -29 - 74°C
- Rapporto S/N: >70dB
- Livello di uscita: 0-300mV
- Sensibilità: -105dB
- Dimensioni: 394 x 205 x 52mm

Trasmittitore Palmare

- Modulazione: FM
- RF out: >10dBm
- Deviazione massima: +/- 70KHz
- Alimentazione: 2 batterie tipo AA 1.5V
- Dimensioni: 250 x 51 x 51mm

Trasmittitore Bodypack

- Modulazione: FM
- RF out: >10dBm
- Deviazione massima: +/- 70KHz
- Alimentazione: 2 batterie tipo AA 1.5V
- Dimensioni: 100 x 65 x 30mm

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro mixer professionale?

[Contattaci subito!](#)