

ALTOPARLANTE ATTIVO CON MODULO DANTE INTEGRATO



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: WALL-05DT

ALTOPARLANTE A PARETE CON INTERFACCIA DANTE

Il diffusore da parete WALL-05DT non lascia aperto nessun desiderio. Non è integrato solo un modulo DSP, ma anche un modulo Dante™ a 2 canali. Questo diffusore Dante™ è adatto in particolar modo ad applicazioni commerciali in un ambiente professionale. Viene usato quando si tratta di trasmettere più canali audio attraverso lunghe distanze e in differenti ambienti. Campi d'impiego sono scuole, uffici, palestre, shop e ristoranti.

Contrariamente alla trasmissione analogica, la trasmissione digitale presenta più vantaggi. Anche a distanze maggiori, il segnale è piuttosto immune contro le interferenze, e le richieste di qualità del cavo sono minori rispetto alle trasmissioni audio analogiche. Se paragonato ad altre applicazioni audio-via-Ethernet, come CobraNet o EtherSound, Dante™ offre un supporto gigabit integrato, latenza minore e configurazione automatica.

L'alimentazione del WALL-05DT avviene tramite PoE (Power over Ethernet) oppure per mezzo di un alimentatore 12 V disponibile come opzione. Il modulo DSP integrato può essere comandato anche tramite un'app che fornisce le funzioni più importanti, come un regolatore Master volume e regolatori per alti, medi e bassi.

Altoparlante attivo con modulo Dante® integrato

- amplificatore 20 W con comando DSP
- sistema a 2 vie
- woofer 13 cm (5 $\frac{1}{4}$ ") e tweeter 13 mm (1/2")
- comando delle funzioni tramite app
- staffa di montaggio orientabile e inclinabile
- alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet) o alimentatore 12 V disponibile come opzione

Requisiti di sistema Dante®: Windows® 7/8.1/10 or MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Notare che:

Le applicazioni a 32 bit, inclusa la versione corrente del controller DSP, non sono più supportate in MacOS version 10.15 (Catalina). Il software del controller è attualmente in fase di aggiornamento per MacOS Catalina a 64 bit. Gli utenti delle versioni precedenti di MacOS e gli utenti Windows non sono interessati da questa modifica. L'annuncio di Apple ti fornirà ulteriori informazioni sulla modifica della tecnologia a 64 bit.

Specifiche:

attivo	1
DSP	1
Dante®	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	Dante®
Potenza amplificatore	20 W
Banda passante	62-20000 Hz
Sistema	2 vie
Woofer	13 cm (5") bass-midrange speaker
Tweeter	Tweeter 13 mm (½")
Numero altoparlanti	2
Dimensione altoparlante	13 cm
Sensibilità	89 dB/W/m
SPL nominale max.	102 dB
Equipaggiamento	Modulo Dante™ integrato, DSP
Materiale del contenitore	Plastica
Colore	bianco
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio, orientabile e inclinabile
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	PoE oppure
Dimensioni	alimentatore 12 V (non compreso)
Larghezza	163 x 252 x 165 mm
Altezza	163 mm
Profondità	252 mm
Peso	165 mm
Ingressi	1,95 kg
Uscite	1 x RJ45 (Dante® in) 1 x RJ45 (uscita passante)