AMPLIFICATORE PER CUFFIA 4 CANALI



AMPLIFICATORE PER CUFFIA
A 4 CANALI

Reference: ZZHA40

Amplificatore per cuffia a 4 uscite

Amplificatore per cuffia a 4 uscite con volume indipendente per ogni uscita.
Ideale in tutte quelle applicazioni dove è importante risparmiare spazio non rinunciando a tutte le funzioni essenziali in impieghi professionali.
1 ingresso e 4 uscite con volumi indipendenti e volume master. Alimentatore 12-18V DC in dotazione.

Specifiche tecniche

- Amplificatore per cuffie con 4 uscite
- 1 ingresso stereo e 3 ingressi mono
- 4 uscite indipendenti per cuffie con amplificazione di alta qualità
- LED meter per ogni uscita
- Doppia uscita per ogni amplificatore con mini-jack 3,5 mm e 6,35 mm
- Livello massimo di uscita +13 dB
- Alimentatore esterno 15V c.a. (in dotazione)
- INGRESSI: Line - Jack 6.35 mm - Aux – RCA
- IMPEDENZA IN: 100 KΩ
- LIVELLO MAX IN: +16 dB / OUT +13 dB
- USCITE: 4 stereo (Jack 6.35/3.5 mm) - 1 link (Jack 6.35 mm)
- IMPEDENZA OUT: 10 Ω minimo
- GAIN MAX: 19 dB
- RAPPORTO S/N: >80 dB
- ALIMENTAZIONE: 15V C.a.
- MISURE: 219x122x46 mm
- PESO: 1 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!