

# MIXER 8 CANALI CON LETTORE MP3, DSP E BLUETOOTH



MIXER COMPATTO 8 CANALI  
CON DSP E BLUETOOTH

Reference: ZZMXE8B

La potente serie ZZMXEB integra nelle proprie caratteristiche tutte le connessioni che possono essere utili nei live, in studio o dovunque si abbia bisogno di una macchina versatile e completa di dimensioni contenute.

Ingressi microfonici, ingressi linea, insert, equalizzatore, lettore USB ed SD card, multieffetto DSP, connettività bluetooth, non manca proprio nulla.

## **Caratteristiche:**

5 ingressi mic + 3 stereo Line  
Interfaccia USB audio integrata e lettore SD-CARD  
Alimentazione phantom +48V  
Equalizzatore grafico stereo a 7 bande  
Equalizzatore british a 3 bande su ogni canale  
Tasto MUTE su ogni canale  
Unità multieffetto DSP 24bit integrata con 99 effetti  
Indicatore di livello master a 10 LED  
Uscita cuffie

Ingresso MIC	XLR
Risposta in frequenza	20-20'000Hz
Gain Range	+10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso	12dBu @10dB Gain
Impedenza	26KΩ
Ingresso LINE	Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza	20KΩ bilanciato
Gain Range	-10 / +40dB
Livello MAX di ingresso	30 dBu
EQ canale	Alti 12KHz / ±15dB; Medi 2.5KHz / ±15dB; Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN	Jack 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA	Jack stereo

Freq. di campionamento 40KHz  
Alimentazione 230V 50/60Hz

Elenco Effetti DSP:

**00-49 RIVERBERI**

00-02 SMALL HALL

03-05 MEDIUM HALL

06-08 BIG HALL

09 CHURCH

10-12 SMALL ROOM

13-15 MEDIUM ROOM

16-18 BIG ROOM

19 CHAPEL

20-26 PLATE

27-29 SPRING

30-35 RIVERBERO CON GATE

36-39 REVERSE

40-43 PRIME RIFLESSIONI

44-47 AMBIENTE

48 STADIUM

49 AMBIENCE FX

**50-58 DELAY**

59 ECO

60-65 CHORUS

66-69 FLANGER

70-73 PHASER

74-79 PITCH SHIFT

**80-99 EFFETTI COMBINATI**

80-81 CHORUS + RIVERBERO

82-83 FLANGER + RIVERBERO

84-85 PHASER + RIVERBERO

86-87 PITCH + RIVERBERO

88-89 DELAY + RIVERBERO

90-91 DELAY + RIVERBERO CON GATE

92-93 DELAY + CHORUS

94-95 DELAY + FLANGER

96-97 DELAY + PHASER

98-99 DELAY + PITCH