

DRIVER PER TROMBA PA, 60 W, 8 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: CDX1-1747

DRIVER X TROMBA 60W 8 Ohm

Driver per tromba PA, 60 W, 8 O

- dirver per tromba di alta qualità, 25 mm (1") con magnete in ferrite
- realizzazione moderna tramite analisi a elementi finiti (FEA)
- montaggio standard a viti con 2 e 3 fori
- risposta in frequenza a larga banda, estremamente lineare, fino a 20000 Hz
- altissima pressione sonora con distorsioni minime
- ottimo anche per applicazioni hi-fi da frequenza di taglio 1000 Hz
- ideale per le trombe MRH-200 e MRH-180

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	1000-20000 Hz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	2000 Hz (PA),
Potenza nominale	1000 Hz (Hi-Fi)
Potenza musicale	60 W
SPL (1 W/m)	120 W
Resistenza ohmica (Re)	110 dB/W/m
Diametro bobina	5,8 O
Supporto bobina mobile	Ø 44 mm
Diametro magnete	poliammide
Apertura di montaggio	Ø 122 mm
Profondità di montaggio	a seconda della tromba
Diametro foro	a seconda della tromba
Dimensioni (lxhxwp)	Ø 76 mm (2 fori), Ø 57,2 mm (3 fori) Ø 122 mm x 53 mm

Diametro esterno	Ø 122 mm
Larghezza	Ø 122 mm
Profondità	53 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	1,96 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	1"
basso voltaggio	1