

AMPLI PA MONO 120W CON MP3 E BLUETOOTH, RADIO FM, DAB+, USB/SD



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PA-812DMP

AMPLIMIXER 100V 120W CON MP3 TUNER E BT

Mixer/amplicatore PA mono

con lettoremp3 integrato, radio FM e bluetooth

- 1 x 120 W
- Lettore MP3 con interfaccia USB / SD, radio FM, display a LED, telecomando a infrarossi
 1 ingresso microfonico XLR bilanciato con alimentazione phantom e selezione prioritaria per annunci
 2 ingressi sbilanciati, mic / linea commutabile
 2 ingressi di linea sbilanciati
 1 ingresso di emergenza
 1 musica in attesa (MOH)
 Uscite dell'altoparlante tramite morsetti a vite
 2 uscite di linea
 Controllo del livello di ingresso e controllo del livello di uscita
 Controllo tono bidirezionale per l'uscita
 LED per indicare il funzionamento, il clipping, la protezione e il livello del segnale

Specifiche:

Bluetooth	1
Potenza nominale	120 W
Canali	1
Zone	1
Ingressi	5-8 mV/600 Ω (mic 1-3), 150-470 mV/10 kΩ (line, unbal.), 60-15000 Hz
Banda passante	150-470 mV/10 kΩ (line, unbal.), 60-15000 Hz
Regolazione toni bassi	si
Regolazione toni alti	si

Rapporto S/R	72 dB (mic)
Fattore di distorsione	85 dB (aux)
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	250 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	8,4 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	320 mm
Altezza	95 mm
Profondità	245 mm
Peso	5 kg
Collegamenti	1 x XLR (mic 1), 2 x 6.3 mm jack (mic 2-3/line 1-2), 2 x RCA L/R (line 3-4), 2 x RCA L/R (master out), 1 x IEC (FM), terminali a vite (emergenza, MOH, DC 24 V, altoparlanti)