

# TOUR GUIDE. RICEVITORE PLL 42 CANALI ATSATS-80 SERIES



TOUR GUIDE . RICEVITORE  
PLL 42 CANALI ATS-80  
SERIES

Reference: ATS-80R

## TOUR GUIDE . RICEVITORE PLL 42 CANALI ATS-80 SERIES

Sistema di trasmissione vocale PLL digitale a 42 canali, 823-832 MHz e 863-865 MHz

- Adatto come sistema di guida turistica e per qualsiasi altra applicazione in cui è richiesta una comunicazione a due vie, ad es. sessioni di formazione, lezioni frontali con domande e risposte e visite di gruppo o visite in fabbrica  
Alta resistenza alle interferenze dovuta alla trasmissione digitale  
Gamma operativa elevata  
Gamma di frequenza ottimizzata per le trasmissioni vocali  
Possibile funzionamento in parallelo senza interferenze fino a 42 canali diversi

Ricevitore PLL a 42 canali

- Fornito con auricolare abbinato  
Uscita cuffie regolabile  
Spegnimento automatico (funzione di risparmio energetico)  
Display OLED ad alto contrasto  
Pulsante Push-to-talk  
Pulsante di allarme  
Funzione mute  
Blocco automatico dei canali  
Clip da cintura  
cordoncino  
Alimentazione tramite 2 x 1,2 V NiMH rech. dimensione batteria AA (non fornita)  
Dimensioni: 47 x 109 x 35 mm  
Peso: 53 g

Ci sono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

Leggere le note relative ai sistemi wireless nella sezione "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Caricabatterie compatibili ATS - 85PS, ATS - 850PS o custodia di ricarica ATS - 825C sono disponibili su richiesta.

**Specifiche:**

Tipo	42-channel digital PLL receiver
Range frequenza portante	823-832 MHz, 863-865 MHz
Gamma di frequenze audio	300-4500 Hz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione ricevitore	2 x 1.2 V NiMH rech. batt. AA size
Larghezza ricevitore	47 mm
Altezza ricevitore	109 mm
Profondità ricevitore	35 mm
Peso ricevitore	53 g
Contatti ricevitore	3.5 mm jack (earphones)