

# STREAMER DANTE 4IN + 4OUT

**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: DADC-144DT



## STREAMER DANTE

Ricetrasmettitore Dante® a 4 canali

- 4 ingressi audio XLR analogici

4 uscite audio XLR analogiche

Ingresso / uscita Dante® a 4 canali (EtherCon / RJ45)

I livelli di input e output analogici possono essere regolati individualmente tramite potenziometro da incasso  
L'alimentazione phantom 15 V può essere attivata come richiesto per ciascun ingresso analogico

Funzione di silenziamento per ogni uscita analogica

Le sorgenti Dante® e il ricevitore Dante® possono essere combinati tramite software

Codifica / decodifica: 16/24/32 bit

Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz

Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz

Display a LED per indicare il segnale, il picco, il collegamento di rete, l'atto di rete e la potenza

Custodia metallica

Installazione rack 482 mm (19"), 1 RS

### Specifiche:

Tipo	transceiver 4-canali Dante®
Banda passante	20-20000 Hz
Segnale d'ingresso	2.3 V max.
Sensibilità di ingresso	5.7 mV-2.3 V
Guadagno	0.2-5.2x
Alimentazione phantom	48 V
Rapporto S/R	> 90 dB
Fattore di distorsione	< 0,005 %
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni (lxhxp)	482 x 44.5 x 238 mm, 1 RS
Peso	2,9 kg
Ingressi	4 x XLR, bal.
Uscite	4 x XLR, bal.

---

Altro

1 x EtherCon/RJ45