

STREAMER DANTE 4IN + 4OUT

DECODER/ENCODER DANTE
4IN + 4OUT

Reference: DADC-144DT



STREAMER DANTE

Ricetrasmittitore Dante® a 4 canali

- 4 ingressi audio XLR analogici
- 4 uscite audio XLR analogiche
- Ingresso / uscita Dante® a 4 canali (EtherCon / RJ45)
- I livelli di input e output analogici possono essere regolati individualmente tramite potenziometro da incasso
- L'alimentazione phantom 15 V può essere attivata come richiesto per ciascun ingresso analogico
- Funzione di silenziamento per ogni uscita analogica
- Le sorgenti Dante® e il ricevitore Dante® possono essere combinati tramite software
- Codifica / decodifica: 16/24/32 bit
- Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
- Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz
- Display a LED per indicare il segnale, il picco, il collegamento di rete, l'atto di rete e la potenza
- Custodia metallica
- Installazione rack 482 mm (19"), 1 RS

Specifiche:

Tipo	transceiver 4-canali Dante®
Banda passante	20-20000 Hz
Segnale d'ingresso	2.3 V max.
Sensibilità di ingresso	5.7 mV-2.3 V
Guadagno	0.2-5.2x
Alimentazione phantom	48 V
Rapporto S/R	> 90 dB
Fattore di distorsione	< 0,005 %
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni (lxhxp)	482 x 44.5 x 238 mm, 1 RS
Peso	2,9 kg
Ingressi	4 x XLR, bal.
Uscite	4 x XLR, bal.

Altro

1 x EtherCon/RJ45