STREAMER DANTE 4IN + 4OUT

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: DADC-144DT

STREAMER DANTE

Ricetrasmettitore Dante® a 4 canali

- 4 ingressi audio XLR analogici
  4 uscite audio XLR analogiche
  Ingresso / uscita Dante® a 4 canali (EtherCon / RJ45)
  I livelli di input e output analogici possono essere regolati individualmente tramite potenziometro da incasso
  L'alimentazione phantom 15 V può essere attivata come richiesto per ciascun ingresso analogico
  Funzione di silenziamento per ogni uscita analogica
  Le sorgenti Dante® e il ricevitore Dante® possono essere combinati tramite software
  Codifica / decodifica: 16/24/32 bit
  Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
  Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz
  Display a LED per indicare il segnale, il picco, il collegamento di rete, l'atto di rete e la potenza
  Custodia metallica
  Installazione rack 482 mm (19 "), 1 RS

Specifiche:

Tipo	transceiver 4-canali Dante®
Banda passante	20-20000 Hz
Segnale d'ingresso	2.3 V max.
Sensibilità di ingresso	5.7 mV-2.3 V
Guadagno	0.2-5.2x
Alimentazione phantom	48 V
Rapporto S/R	> 90 dB
Fattore di distorsione	< 0,005 %
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni (lxhxp)	482 x 44.5 x 238 mm, 1 RS
Peso	2,9 kg
Ingressi	4 x XLR, bal.
Uscite	4 x XLR, bal.

Altro	1 x EtherCon/RJ45