

## MINI MIXER 4 CH



**ARTICOLO FORNIBILE**  
**NON PER**  
**INFORMAZIONI:**  
**SCRIVICI A**  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
**O CHIAMACI AL NUMERO**  
**+390429617888**

Reference: MXR-4

## MINI MIXER 4 CANALI

Mixer audio a 4 canali,

con unità effetti DSP, lettore MP3 integrato e ricevitore Bluetooth.

- Interfaccia audio USB integrata (verrà identificata e indirizzata come una scheda audio esterna)  
Porta USB full duplex (consente la registrazione e la riproduzione simultanea) per la riproduzione di dati audio digitali da un PC e per la registrazione di missaggi su un PC  
2 canali di ingresso mono con controllo del guadagno, equalizzatore a 2 vie e pentola  
1 canale di ingresso stereo con equalizzatore a 2 vie e controllo del bilanciamento  
Lettore mp3  
Interfaccia USB  
Ricevitore bluetooth  
16 diversi effetti DSP  
Ingresso di ritorno aux regolabile e uscita di invio FX  
+ 48 V phantom power, può essere attivato come richiesto  
Uscita cuffie regolabile  
Indicatore di livello stereo a LED  
L'alimentazione è fornita tramite USB o alimentatore in dotazione

### Specifiche:

Ingresso mic	2 mV, bal. 2 x XLR
Ingresso Line	100 mV (stereo), 2 x 6.3 mm jack L/R
Ingresso Aux	60 mV (mono), 2 x 6.3 mm jack
Uscita Master	400 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
2 x effect send	500 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
Cuffie	4.4 V, 1 x 6.3 mm jack
USB	= 8 O, 1 x 6.3 mm jack
Bluetooth	yes
	yes

Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	> 83 dBA
Rapporto S/R	±15 dB/80 Hz
Regolazione bassi	±15 dB/12 kHz
Regolatore toni acuti	+48 V
Alimentazione phantom	USB or encl.
Alimentazione	
Temp. di esercizio ammessa	power supply
Larghezza	0-40 °C
Altezza	228 mm
Profondità	53 mm
Peso	205 mm
	1,4 kg