MINI MIXER 6 CH



MINI MIXER 6 CANALI

Reference: MXR-6

MINI MIXER 6 CANALI

Mixer audio a 6 canali,

con unità effetti DSP, lettore MP3 integrato e ricevitore Bluetooth.

- Interfaccia audio USB integrata (verrà identificata e indirizzata come una scheda audio esterna)
  Porta USB full duplex (consente la registrazione e la riproduzione simultanee) per la riproduzione di dati audio digitali da un PC e per la registrazione di missaggi su un PC
  4 canali di ingresso mono con controllo del guadagno, equalizzatore a 2 vie e pentola
  2 canali di ingresso stereo con equalizzatore a 2 vie e controllo del bilanciamento
  Lettore mp3
  Interfaccia USB
  Ricevitore bluetooth
  16 diversi effetti DSP
  Ingresso di ritorno aux regolabile e uscita di invio FX
  + 48 V phantom power, può essere attivato come richiesto
  Uscita cuffie regolabile
  Indicatore di livello stereo a LED
  L'alimentazione è fornita tramite USB o alimentatore incluso

Specifiche:

Ingresso mic	2 mV, bal. 4 x XLR
Ingresso Line	100 mV (stereo), 2 x 6.3 mm jack L/R
	60 mV (mono), 2 x 6.3 mm jack
Ingresso Aux	400 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
Uscita Master	500 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
2 x effect send	4.4 V, 1 x 6.3 mm jack
Cuffie	= 8 O, 1 x 6.3 mm jack
USB	yes
Bluetooth	yes

Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	
Rapporto S/R	> 83 dBA
Regolazione bassi	±15 dB/80 Hz
Regolatore toni acuti	±15 dB/12 kHz
Alimentazione phantom	+48 V
Alimentazione	USB or encl. power supply
Temp. di esercizo ammessa	0-40 °C
Larghezza	308 mm
Altezza	53 mm
Profondità	205 mm
Peso	1,9 kg