

# TRASMETTITORE MICROFONO A CLIP A CLIP MULTIFREQUENZA



MICROFONO A CRAVATTA  
PER TXS-606

Reference: TXS-606LT/2

## MICROFONO A CRAVATTA PER TXS-606

Microfono a cravatta con trasmettitore multifrequenza

con tecnica UHF-PLL

- 1000 canali UHF impostabili (672,000-696,975 MHz), grazie alla funzione ACT sincronizzabili con i ricevitori TXS-606, TXS-626 o TXS-646
- sensibilità regolabile in modo continuo
- spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e stato batteria
- microfono a cravatta con jack 3,5 mm bloccabile
- clip da cintura
- alimentazione tramite 2xbatterie 1,5V stilo (non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con pagamento della relativa tassa nell'UE!

Si prega di osservare le note sui sistemi wireless nel capitolo "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Soundcheck 04/2012

"Con TXS-646 si possono ricevere contemporaneamente quattro canali wireless - il trasmettitore a mano presenta un sound caldo, potente e si fa valere rispetto agli strumenti musicali ... i microfoni archetto permettono l'impiego invisibile con massima resistenza ai feedback e con ottima comprensione della lingua parlata ... il sistema radio quadruplo di IMG Stage Line funzionava sempre con la massima sicurezza, è facile da usare e convince con un sound forte."

+ sound nitido

+ ottimo rapporto prezzo/prestazione

+ gamma di frequenze sicure anche in futuro

(setup del test con TXA-646 e con TXS-606HT, TXS-606LT e HSE-70A/SK)

**Specifiche:**

Tipo	Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante	672,000-696,975 MHz
Gamma di frequenze audio	30-18000 Hz
Canali	1
Durata d'esercizio	> 8 h
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	10 mW
Alimentazione trasmettitore	2 x batteria stilo 1,5 V
Larghezza trasmettitore	61 mm
Altezza trasmettitore	106 mm
Profondità trasmettitore	27 mm
Peso trasmettitore	96 g
Contatti trasmettitore	1 x jack 3,5 mm