

LETTORE MP3 E MIXER MIC/LINE

ARTICOLO FORNIBILE **NON PER**
INFORMAZIONI: **SCRIVICI A**
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: DMP-130MIX



AUDIO PLAYER MIXER

Lettore MP3 e mixer mic/line

Con questa combinazione di apparecchi è possibile miscelare 3 sorgenti di segnali audio. Il lettore MP3 integrato può essere commutato per scheda SD e connessione USB.

- per mezzi di memoria USB e SD
- indicazione alfanumerica
- funzione Repeat
- regolazioni toni preprogrammate
- 3 canali d'ingresso con regolatore livello (Mic, AUX/MP3, Line)
- ingresso AUX e ingresso microfono sul lato frontale
- regolazione toni con 2 frequenze diverse e regolatore livello per l'uscita master
- display a LC retroilluminato di colore blu
- montaggio in rack 482 mm (19")

Specifiche:

Tipo
Media

Lettore MP3 e mixer microfono/Line
MP3, USB, SD, MMC

Banda passante
Fattore di distorsione
Separazione canali
Campo dinamico
Rapporto S/R
Uscita analogica

20-20000Hz
> 60 dB
> 96 dB
> 70 dB
2 V (XLR, bil.)

1 V (RCA)

Alimentazione

~ 230 V/50 Hz/20 VA

Tensione di rete
Frequenza di rete
Potenza assorbita durante il funzionamento
Temp. di esercizio ammessa
Dimensioni
Peso
Collegamenti

~ 230 V
50 Hz
20 VA
0-40 °C
482x44x160 mm, 1 U
2,23 kg

1 x jack 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line),

1 x