

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO 35W



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-704

Amplificatore di missaggio PA mono

1 x 35 W

2 ingressi microfono a bassa impedenza

1 ingresso aux, 1 ingresso phono

Uscite per i diffusori tramite terminali a vite

Controlli di livello di ingresso e di uscita

Controllo dei toni a 2 vie per l'uscita

Collegamento per un pulsante di conversazione del microfono per spegnere le altre fonti durante gli annunci

Funzionamento a rete e alimentazione di emergenza 12-24 V

Potenza di uscita di picco 70 W

Potenza nominale 35 W

Canali 4

Ingressi 5 mV (mic),

210 mV (aux),

5 mV (phono)

Gamma di frequenza 100-18.000 Hz

Equalizzatore bassi ± 10 dB/150 Hz

Equalizzatore alti ± 10 dB/6 kHz

Rapporto S/N > 55 dB

THD < 1%

Tensione di rete ~ 230 V

Frequenza di rete 50 Hz

Consumo di energia, funzionamento 100 VA

Tensione di funzionamento (possibile alternativa) DC 12-24 V

Alimentazione (possibile alternativa) DC 2.5 A

Temperatura ambiente ammessa 0-40 °C

Larghezza 320 mm

Altezza 85 mm

Profondità 230 mm

Peso 4,97 kg

Connessioni 2 x 6,3 mm jack (mic),

1 x RCA L/R (aux),

1 x RCA L/R (phono),

terminali di collegamento (altoparlanti)

Dimensioni dell'imballaggio (L x A x L) 0,38 x 0,14 x 0,28 m

Peso lordo 5,33 kg

Peso netto 4,97 kg