

MATRICE AUDIO PA

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: DRM-884



MATRICE AUDIO PA

Laversatilità della matrice audio DRM-884...

Una soluzione generale per concetti polifunzionali di PA multi-room con installazioni fisse in hotel, ristoranti e bar, sale conferenze, scuole, centri sportivi e centri fitness.

Il sistema a matrice DRM-884 è uno strumento professionale con numerose funzionalità che soddisfano facilmente qualsiasi esigenza: gli utenti possono combinare sorgenti di segnale, riprodurre una sorgente in più zone o più fonti in una zona, regolare il volume in ciascuna zona e molto altro. Il router matrice audio DRM-884 è il cuore del sistema che è in grado di distribuire un massimo di 8 sorgenti audio analogiche e 4 digitali a altrettante zone di uscita, qualsiasi assegnazione possibile. È possibile collegare altoparlanti attivi o un amplificatore di potenza con altoparlanti passivi alle zone di uscita tramite terminali Phoenix.

Il sistema multifunzione a matrice è controllato tramite pannelli a parete: i moduli DRM-884IOP, DRM-884VAP e DRM-884VP consentono di accedere da remoto, ad esempio, livello, programma o preimpostazioni nelle diverse zone. Il microfono DRM-884RC con selezione zona può essere collegato per gli annunci.

Espandi le tue opzioni con il sistema a matrice: se hai bisogno di un numero maggiore di ingressi e uscite, il sistema può essere esteso da un massimo di 16 x DRM-884 a 192 ingressi x 192 uscite.

Con il modulo di estensione Dante® DRM-884DTM, il DRM-884 può essere inserito rapidamente e facilmente in una rete audio Dante®. A tale scopo sono disponibili 8 ingressi digitali supplementari o 8 uscite digitali che possono essere assegnate a un'uscita analogica o a un canale Dante®.

Matrice audio PA

- 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
- 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali
- Altri 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali tramite il modulo Dante® DRM-884DTM, disponibili a richiesta
- DSP per ingressi e uscite, controllo tramite software
- È possibile collegare fino a 32 microfoni cercapersona a zone DRM-884RC
- I moduli a parete DRM-884IOP, DRM-884VP e DRM-884VP possono essere collegati come telecomando
- Funzione collegamento di diversi moduli matrice DRM-884

LCD per la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo
Indicazione dello stato tramite LED
Indicazione LED per clip e segnale per ingresso e uscita
Installazione rack 482 mm (19")

System requirements: Windows* 7/8/10 or MacOS X

Specifiche:

Tipo	Matrice audio PA
Banda passante	20-20000 Hz
Segnale d'ingresso	7.75 V max.
Impedenza di ingresso	5 kΩ
segnale d'uscita	7.75 V max.
Impedenza di uscita	240 Ω
Guadagno	0 dB, ± 1 dB
Alimentazione phantom	48 V
Compressione	1:1-10:1 + limiter
Gate ratio	1:1-1:10
Frequenza di taglio	variable, 20-20,000 Hz
Filtro passaalto	var., 20-20,000 Hz, ± 18 dB max.
Low cut	variable
Separazione canali	> 87 dBA
Fattore di distorsione	
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/80 VA
Dimensioni (lxhxp)	482 x 44 x 270 mm, 1 RS
Peso	4,22 kg
Ingressi	Terminale a vite
Uscite	Terminali a vite
Altro	5 x RJ45