

CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 2X6", 230V, EMISS. 80°X80° COL. NERO



CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W,
2X6", 230 V, EMISS. 80°X80°
COL. NERO

Reference: ARTEC-526A-230

CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 2X6", 230V EMISS. 80°X80° COL. NERO

L'ARTEC-526A incorpora due altoparlanti da 6" per la riproduzione delle basse frequenze. La potenza di picco di 720 W dell'amplificatore di Classe D offre una banda estesa, una migliore gamma dinamica e una distorsione eccezionalmente bassa, caratteristiche difficilmente riscontrabili in altri sistemi di questo segmento di mercato. I diffusori DAS 6P forniscono una riproduzione accurata delle basse frequenze. Le alte frequenze sono gestite dal driver a compressione M-34 con uscita da 1" che offre eccellenti prestazioni in alta frequenza. La costruzione del cabinet in multistrato di betulla offre un design ultra-compatto, disponibile in bianco o nero.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 80°
- Copertura verticale: 80°
- Picco massimo SPL a 1 m: 125 dB
- Potenza nominale dell'amplificatore LF (continua) 360 W
- Potenza nominale dell'amplificatore LF (picco) 720 W
- Potenza nominale dell'amplificatore HF (continua) 180 W
- Potenza nominale dell'amplificatore HF (picco) 360 W
- Tipo di ingresso bilanciato
- Impedenza d'ingresso 20 kohms
- Sensibilità d'ingresso 1,95 V (+8 dBu)
- Connettore di ingresso del segnale audio 1 x XLR femmina
- Connettore Loop Thru del segnale audio 1 x XLR maschio
- Elaborazione del segnale consigliata INTEGRAL-M88
- Assorbimento di corrente 230 V / 115 V 1,2 A/-

[Pagina del produttore](#)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)