LINE ARRAY ATTIVO A 3 VIE COMPATTO 2X12" 500W+500W+500W - 230V



LINE ARRAY ATTIVO A 3 VIE COMPATTO 2X12"500W+500W+500W - 230V

Reference: EVENT-212A

Sistema line array autoamplificato 3 vie 2x12”, 1000 W peak per via Classe D, DSP con filtri FIR e DAScontrol™, copertura 90°, colore nero

Il EVENT-212A è un sistema line array autoamplificato a tre vie che utilizza due altoparlanti DAS da 12” in configurazione doppia banda, in cui ciascun altoparlante opera in un intervallo di frequenza specifico. Nelle basse frequenze, i due altoparlanti lavorano insieme per offrire la massima potenza, mentre ciascun componente è gestito da un canale di amplificazione dedicato in grado di fornire fino a 1000 W di potenza di picco. Gli altoparlanti DAS sono abbinati a un driver a compressione M-75 e a una guida d’onda per alte frequenze in alluminio iniettato con design specifico, progettata per garantire prestazioni elevate, grande sensibilità e una copertura ottimizzata in configurazione a 90°. Il sistema EVENT-212A integra l’interfaccia DAScontrol™, che consente un rapido e preciso settaggio dei sistemi in array, oltre a facilitare l’allineamento con i subwoofer EVENT-218A e EVENT-121A. Tramite DAScontrol™ e il display LCD posteriore è possibile selezionare diversi preset in funzione del numero di unità, gestire la compensazione delle alte frequenze per lunghe distanze e correggere l’angolazione dell’array. Il processamento digitale del segnale include filtri FIR, garantendo una risposta in fase molto lineare e una riproduzione sonora precisa. Questo si traduce in maggiore chiarezza, una migliore definizione delle percussioni e una risposta complessiva più naturale e completa.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Risposta in frequenza (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Copertura orizzontale (-6 dB)	90°
Copertura verticale	Dipendente dallo splay
Max SPL (picco a 1 m)	136 dB
Potenza LF (continua)	500 W
Potenza LF (picco)	1000 W
Potenza MF (continua)	500 W
Potenza MF (picco)	1000 W
Potenza HF (continua)	500 W
Potenza HF (picco)	1000 W
Tipo di input	Bilanciato

Impedenza di ingresso	20 kOhm
Sensibilità di ingresso	6,2 V (+18 dBu)
Connettore ingresso audio	1 x XLR femmina
Connettore loop audio	1 x XLR maschio
Ingresso alimentazione	powerCON NAC3FCA
Uscita alimentazione	powerCON NAC3FCB
Assorbimento corrente	1,8 A / 3,6 A (230 V / 115 V)
Materiale cabinet	Multistrato di betulla
Geometria cabinet	Trapezoidale
Sistema di rigging	Captive Rigging System
Finitura	ISO-flex Paint
Colore	Nero
Dimensioni (H x W x D)	325 x 855 x 435 mm
Peso netto	41,0 kg
Driver LF	12MI4
Driver MF	12MI4
Driver HF	M-75
Guida d’onda	BPS-90VNT

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?
Contattaci subito!