MIXER COMPATTOCON LETTORE/REGISTRATORE USB/SD/MP3 E RADIO FM

Lettore e mixer USB/SD/MP3/FM

Reference: FS-3000RGUB

Lettore e mixer USB/SD/MP3/FM Caratteristiche: Lettore, registratore e mixer in un unico dispositivo. Un'ampia gamma di opzioni di riproduzione e opzioni di input/output audio, che lo rendono estremamente versatile e adattabile a qualsiasi struttura. Dimensioni compatte, occupa solo 1 U rack da 19" e include staffe per il fissaggio rack da 19". Ingressi e uscite audio con connessioni standard di mercato: XLR, jack e RCA. Suono senza distorsioni per una riproduzione musicale affidabile. Con il telecomando puoi controllare a distanza il tuo lettore USB/SD/MP3/FM. Utilizzo semplice ed intuitivo. Applicazioni: Ideale per negozi, hotel, ristoranti, sale conferenze, presentazioni, ecc. Dati tecnici: Risposta: 20-20.000 Hz Ingressi: 1 combo microfono bilanciato con controllo del volume (XLR e jack da 6,3 mm) 1 audio stereo, 2 x RCA e Jack da 3,5 mm 3 aux, 2 x RCA 1 tape in,

Peso netto	1.70
Larghezza	43.000
Altezza	4.450
Profondità	15.000

CARATTERISTICHE

Lettore e mixer.Mixer con e ingresso ausiliario. Lettore/registratore USB/SD/MP3.FM Radio.Controllo di bassi, acuti e bilanciamento.Telecomando del lettore.

CONTROLLI

Sezionamento della connessione di terra GND

INGRESSI

1 microfono bilanciato.
combo (XLR e jack da 6,3 mm)
1 audio stereo, 2 RCA e jack da 3,5 mm3 aux, 2 RCA1 ingresso nastro, 2 x RCA

USCITE

1 audio stereo bilanciato, 2 x XLR2 audio stereo, 2 RCA
1 uscita nastro, 2 RCA1 cuffia stereo, jack da 6,3 mm

DIMENSIONI

Profondità 430 x 44,5 x 150 mm. Rack 1U da 19".

IL PESO

1,5 kg

ACCESSORI

Supporti per montaggio su rack da 19".Antenna AM e FM