MODULO ESPANSIONE DANTE PER AMPLIFICATORI FSD-2150E/2500E



Modulo di espansione DANTE per amplificatori FSD-2150E e FSD-2500E

Reference: FSD-22D

Modulo di espansione DANTE per amplificatori FSD-2150E e FSD-2500E

Aumenta le potenzialità dell'amplificatore di potenza PA FSD-2150E o FSD-2500E rendendolo compatibile con altri dispositivi DANTE e offrendo tutti i vantaggi di questa tecnologia. La tecnologia DANTE consente di trasportare l'audio digitale sulla rete dati in modo semplice, eliminando il cablaggio analogico e sostituendolo con comuni cavi Cat 5e o Cat 6. La trasmissione audio digitale su rete evita interferenze, rumore e limiti di distanza, permettendo di condividere l'audio con facilità. Integra altri dispositivi multimediali e consente il controllo dell'intero sistema tramite una singola rete IP standard. È facilmente espandibile e versatile, poiché la rete può essere riconfigurata in ogni momento. Dispone di una porta di rete ridondante per evitare perdite o interruzioni audio in caso di problemi di connettività sulla rete primaria. È configurabile con il software Dante Controller e include il rilevamento automatico dei dispositivi per una configurazione rapida.

Consente il trasferimento di audio digitale tra dispositivi DANTE. Ideale per grandi installazioni, invio di segnali audio a finali di potenza remoti, ecc.

- CARATTERISTICHE:
  Modulo di espansione DANTE.
  Compatibile con gli amplificatori di potenza PA FSD-2150E e FSD-2500E.
  Connessioni tramite cavo RJ-45 Cat 5e.
  2 porte DANTE, 2 × RJ-45 (Primary e Secondary).
  Rilevamento automatico del dispositivo.
- CANALI: 2 × 2 ingresso/uscita audio digitale
- FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- PROFONDITÀ DI BIT: 16, 24 e 32 bit
- CONNESSIONE: Cavo RJ-45 Cat 5e
- LATENZA: 1 ms
- DIMENSIONI: 96 × 20 × 88 mm (prof.)
- PESO: 0,12 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!