

MIXER RACK CON 6 IN MICROFONICI E 3 STEREO LINE, 2 ST OUT + 2 MONO OUT

Mixer/preamplificatore.
Uscita stereo e mono. Adatto
per installazioni PA e audio.



Reference: MX-848

Mixer/preamplificatore. Uscita stereo e mono. Adatto per installazioni PA e audio.

Peso netto	3.00
Larghezza	48.300
Altezza	4.400
Profondità	22.000

Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE

Mixer/preamplificatore. Ingresso microfono con priorità di paging. Alimentazione phantom.
Indicatori di livello di uscita a LED.

INGRESSI

6 microfoni/linee bilanciate, combo (XLR e jack da 6,3 mm), 1.500 Ω 7,7 mV e 10.000 Ω 775 mV commutabili
3 stereo ausiliari, 2 RCA, 10.000 Ω 775 mV

USCITE

1 master stereo bilanciato, XLR 120 Ω 2,

5 V massimo

1 master mono bilanciato, jack da 6,3 mm,

120 Ω 2,5 V massimo

1 uscita mix mono bilanciata, jack da 120 Ω 6,3 mm 1 uscita di linea, 2 x RCA 1.000 Ω 775 mV

CONTROLLI

Tono: uscita principale bassi, medi e alti

Volume: ingressi da 1 a 12 e volume generale (stereo e mono master)

RISPOSTA

10-20.000 Hz

DISTORSIONE

Armonica: < 0,05% a 1 kHz

RAPPORTO S/N

Microfoni > 70 dB Aux/Linea > 103dB

PHANTOM

18 V nei microfoni. Da 1 a 6, selezionabile

PRIORITÀ

microfono. 1 a seconda del livello del segnale, selezionabile

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230 V CA, 18 W e 24 V CC, 500 mA 115 v AC a richiesta

DIMENSIONI

Profondità 483 x 44 x 220 mm. Rack 1U da 19".

IL PESO

3 kg