

AMPLIFICATORE DA PARETE 100W CON LETTORE USB/SD/MP3



Amplificatore da parete 100 W RMS. Ingressi integrati per microfono, linea e lettore USB/SD/MP3. Scatola da incasso o da superficie. Appositamente progettato per PA in palestre, aule, centri sportivi, ecc.

Reference: WA-4100

Amplificatore da parete 100 W RMS. Ingressi integrati per microfono, linea e lettore USB/SD/MP3. Scatola da incasso o da superficie. Appositamente progettato per PA in palestre, aule, centri sportivi, ecc.

CARATTERISTICHE

Amplificatore da parete per montaggio a parete o da incasso. Surface box per facilitare l'installazione e il collegamento. Circuito amplificatore in classe D. Fonte di alimentazione commutata. Lettore USB/SD per file MP3. Telecomando per lettore MP3.

POTENZA

150 W massimo, 100 W RMS

RISPOSTA

Microfoni: 80-15.000 Hz Ausiliario: 45-18.000 Hz

DISTORSIONE

Armonica: <1% a 1 kHz

INGRESSI

2 microfono/linea bilanciati, combo (XLR e jack da 6,3 mm), 600 Ω 3 mV e 47.000 Ω 100 mV, commutabili

1 stereo ausiliario, jack da 3,5 mm, 47.000 Ω 300 mV 1 stereo ausiliario, 2 x RCA, 47.000 Ω 300 mV

USCITE

1 uscita di linea, 2 x RCA, 1 V

FUNZIONI

Lettore USB/SD/MP3 per memoria fino a 16 GB Indicatori LED per il livello del segnale di uscita

CONTROLLI

Toni Bassi: ± 10 dB a 100 Hz
Alti: ± 10 dB a 10.000 Hz
Volume: ingressi 1 e 2, aux 1 e 2 e lettore USB/SD/MP3

PHANTOM

15 V

IMPEDENZA

Da 4 a 16 Ω , 2 uscite parallele, morsetti a vite e connettori a banana

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 180 W massimo

COLORE

Bianco (RAL 9002)

DIMENSIONI

Totale: 237 x 239 x 102 mm di profondità
Inserto: 219 x 182 x 91 mm di profondità

PESO

3,4 kg