

SELETTORE STEREO A 4 VIE - CONTROLLO INDIPENDENTE DEL VOLUME

SELETTORE STEREO A 4 VIE -
CONTROLLO INDIPENDENTE
DEL VOLUME



Reference: CB-400V

SELETTORE STEREO A 4 VIE - CONTROLLO INDIPENDENTE DEL VOLUME

Selettore stereo a 4 linee 8Ω con controllo indipendente del volume e selezione dell'ingresso A o B.
Ogni uscita può essere attivata/disattivata manualmente.

Caratteristiche tecniche

- **CARATTERISTICHE:**
Selettore stereo a 4 linee da 8 Ω con controllo indipendente del volume e selezione dell'ingresso A o B.
Attenuazione con autotrasformatore.
Ogni uscita può essere attivata/disattivata singolarmente.
- **POTENZA:**
Il CB-400V può gestire in ingresso 100 W RMS per canale L / R, dagli ingressi A e B.
Si consiglia di collegare amplificatori con una potenza massima di 2 x 100 W RMS @ 8 Ohm.
In uscita Si consiglia di utilizzare un altoparlante da 8 Ohm su ciascun canale L / R di ciascuna zona,
in grado di supportare almeno una potenza di 50 W RMS / 100 W max.
- **INGRESSI:** 2 linee di amplificatore 8 Ω
- **USCITE:** 4 linee di altoparlanti 8 Ω
- **CONTROLLI:** On/off, selettore di ingresso A/B e controllo del volume indipendente a 12 posizioni
- **MISURE:** 430 x 58 x 158 mm sfondo. 1'5 U rack 19"
- **PESO:** 2,8 Kg
- **ACCESSORI:** Supporti rack 19"

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)