

# AMPLIFICATORE PA CON LETTORE USB/MP3/RADIO FM, 30W RMS

Amplificatore PA con lettore  
USB/MP3/FM



Reference: PROX-30

## Amplificatore PA con lettore USB/FM.

La soluzione perfetta che integra un amplificatore, mixer, lettore musicale, microfono e ingressi aux in una sola unità. Per installazioni PA con altoparlanti da 100 V o a bassa impedenza, dove il funzionamento intuitivo e un budget limitato sono le massime priorità. Connettori Euroblock, sicuri e facili da collegare. Ottima qualità del suono. Un design moderno e discreto. Dimensioni compatte, per uso desktop.

Perfetto per sistemi di diffusione sonora e musica in filodiffusione con altoparlanti di linea da 100 V o a bassa impedenza. Ideale per negozi, scuole, musei, mostre, bar, ristoranti, ecc.

### CARATTERISTICHE:

- Amplificatore per la comunicazione al pubblico
- Lettore USB/FM
- Ingressi microfonici con controllo di mix, guadagno e livello di priorità
- Controlli di tono
- Uscite 100 V e 4  $\Omega$
- **POTENZA:** 30 W RMS
- **RISPOSTA:** 20-20.000 Hz  $\pm 3$  dB
- **DISTORSIONE:** < 1% a 1 kHz
- **INGRESSI:** 1 microfono bilanciato/sbilanciato, euroblock/jack 6,3 mm, 600  $\Omega$  6 mV RMS
- 1 microfono bilanciato, euroblock, 600  $\Omega$  6 mV RMS
- 2 ingressi ausiliari, euroblock/2 x RCA, 47.000  $\Omega$  300 mV RMS
- 1 ingresso di linea 100 V, euroblock
- **FUNZIONI:** Priorità di ingresso:
  - Ingresso di emergenza 100 V con massima priorità, attenua tutte le altre sorgenti
  - Muto per chiusura contatto, attenua tutti gli ingressi tranne quello di emergenza 100 V
  - Microfono 1 e 2 con priorità sugli ingressi Aux e Lettore, livello selezionabile
  - Indicatori luminosi di accensione, protezione, segnale di picco e segnale di uscita
  - Raffreddamento a induzione senza ventola
- **CONTROLLI:** Volume microfono
- Volume ingresso selezionato
- Selettore di ingresso
- Controlli del lettore USB/FM
- Tono: bassi e alti
- Guadagno e priorità dei microfoni
- **PLAYER:** Lettore USB con modalità musica di sottofondo

- Riproduzione automatica all'accensione
- Sintonizzatore digitale FM con preselezioni e ricerca automatica
- Memoria dell'ultima modalità selezionata (USB o FM), ultima traccia o ultima stazione
- Riproduzione in ordine successivo
- **IMPEDENZA:** 4  $\Omega$  e linea 100 V, euroblock
- **ALIMENTAZIONE:** 230/115 V CA, 100 W
- **DIMENSIONI:** 286 x 84 x 252 mm di profondità
- **PESO:** 3,8 kg
- **ACCESSORI:** Antenna FM

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)