

AMPLIFICATORE PA CON LETTORE USB/MP3/RADIO FM, 60W RMS

Amplificatore PA con lettore
USB/MP3/FM



Reference: PROX-60

La soluzione perfetta che integra un amplificatore, mixer, lettore musicale, microfono e ingressi aux in una sola unità. Per installazioni PA con altoparlanti da 100 V o a bassa impedenza, dove il funzionamento intuitivo e un budget limitato sono le massime priorità. Connettori Euroblock, sicuri e facili da collegare. Ottima qualità del suono. Un design moderno e discreto. Dimensioni compatte, per uso desktop. APPLICAZIONI Sistemi PA e filodiffusione con altoparlanti da 100 V o linea a bassa impedenza. Negozi al dettaglio, centri educativi, monumenti, mostre, bar, ristoranti, ecc. DATI TECNICI 60 W RMS Ingresso microfono con controllo mix, gain e livello di priorità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω. Ingresso linea 100 V con priorità e mute a chiusura dei contatti per l'integrazione in impianti con segnalazioni di emergenza.

Peso netto	4.20
Larghezza	28.600
Altezza	7.500
Profondità	22.000
Specifiche tecniche:	

CARATTERISTICHE

Amplificatore Lettore

Ingresso microfono con controllo mix, gain e livello di priorità. Controlli di tono. Uscite 100 V e 4 Ω.

USB/MP3/FM.

POTENZA

60 W RMS

RISPOSTA

20-20.000 Hz \pm 3 dB

DISTORSIONE

Armonica: <1% a 1 kHz

INGRESSI

1 microfono bilanciato/sbilanciato,
euroblock / jack da 6,3 mm, 600 Ω 6 mV RMS
1 microfono bilanciato, euroblock, 600 Ω 6 mV RMS
2 aux, euroblock / 2 x RCA, 47.000 Ω 300 mV RMS1 linea 100 V, euroblock

FUNZIONI

Priorità di ingresso.
Ingresso emergenza 100V con
priorità massima, attenua il resto degli ingressi.
Ingresso microfono
1 con priorità sull'ingresso Aux, per livelli
o del segnale, selezionabile.
Muto per chiusura
a del contatto, attenua tutti gli in

gressi tranne l'ingresso Emergenza 100 V.
Spie di accensione, protezione, segnale di
picco e segnale di uscita Raffreddamento a induzione senza ventola.

CONTROLLI

Volume del microfono Volume di ingresso selezionato Selettore di ingresso
Controlli del lettore USB/MP3/FM Tono: bassi e alti Guadagno e priorità del microfono

PLAYER

Lettore USB / MP3 con
modalità di riproduzione di musica ambienta
e.

Quando è acceso, avvia autom
aticamente la riproduzione in ordine successivo
Sintonizzatore digitale FM con preset e ricerca aut
omatica

Memoria dell'ultima modalità selezionata (USB / MP3 o FM), dell'ultimo brano riprodotto o dell'ultima stazion
e sintonizzata e dell'ultima modalità di riproduzione selezionata

IMPEDENZA

Linea 4 ? e 100 V, euroblock

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 200 W

DIMENSIONI

Profondità 286 x 84 x 260 mm

IL PESO

4,4 kg

ACCESSORI

Antenna FM