RICEVITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA



RICEVITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA

Reference: TOUR-2R

RICEVITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA

Qualsiasi ricevitore può intervenire, solo uno alla volta, e la sua voce sarà udibile su tutti i ricevitori e sul trasmettitore.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Ricevitore wireless bidirezionale.
  Se il trasmettitore abilita la funzione bidirezionale, i ricevitori possono trasmettere solo uno alla volta, e il segnale sarà ricevuto dal trasmettitore e da tutti i ricevitori.
  Microfono incorporato e pulsante PTT.
  Design di piccole dimensioni, leggero e resistente.
  16 canali, modulazione GFSK mono.
  Fino a 4 canali possono funzionare contemporaneamente.
  Portata 50 m.
  Batteria ricaricabile interna, fino a 20 ore di funzionamento.
  Funzionamento semplice e intuitivo.
  Schermo LCD, mostra il canale scelto, il livello della batteria e il volume.
  Funzione di spegnimento automatico.
- FREQUENZA: Modulazione GFSK 863 - 865 MHz, 16 canali
  Sensibilità: -110 dBm
- RISPOSTA: 20-5.000 Hz
- CONTROLLI: Pulsante PTT
  Interruttore on/off
  Selezione dei canali e controllo del volume
- USCITE: Cuffia, jack da 3,5 mm
- ALIMENTAZIONE: Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 3'7 V 630 mAh, micro USB B
  Tempo di ricarica 6 ore
  Autonomia: 15 h
- COLORE: Blu
- MISURE: 40 x 69 x 12 mm di profondità
- ACCESSORI: Auricolare e laccetto
- FACOLTATIVO: TOURC-12: custodia di ricarica per 12 ricevitori
  TOURC-35: custodia di ricarica per 35 ricevitori
  TOURKS: sincronizzatore per il ricevitore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!