TRASMETTITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA



TRASMETTITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA

Reference: TOUR-2T

TRASMETTITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA

Sistema wireless di guida turistica e trasmissione bidirezionale punto multi punto.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Trasmettitore wireless bidirezionale.
  Comunicazione bidirezionale.
  È possibile ricevere audio da qualsiasi ricevitore, uno solo alla volta,
  che verrà ascoltato anche su tutti i ricevitori.
  Controllo della trasmissione bidirezionale.
  Design di piccole dimensioni, leggero e resistente.
  Trasmissione a tutti i ricevitori TOUR-2R desiderati sullo stesso canale.
  16 canali, modulazione GFSK mono.
  Fino a 4 canali possono funzionare contemporaneamente.
  Ritardo di 22 ms.
  Portata 50 m.
  Batteria ricaricabile interna, fino a 20 ore di funzionamento.
  Funzionamento semplice e intuitivo.
  Schermo LCD, mostra il canale scelto, il livello della batteria e il volume.
  Funzione di spegnimento automatico.
- FREQUENZA: Modulazione GFSK 863 - 865 MHz, 16 canali
  Potenza RF: 10 mW
- RISPOSTA: 20-5.000 Hz
- CONTROLLI: Interruttore di comunicazione bidirezionale.
  Interruttore on/off e mute
  Selezione dei canali e controllo del volume
- ENTRATE: Micro/linea con microfono a risvolto incluso, jack da 3,5 mm
- ALIMENTAZIONE: Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 3'7 V 630 mAh, micro USB B
  Tempo di ricarica 6 ore
  Autonomia: 12 h
- COLORE: Bianco
- MISURE: 40 x 69 x 12 mm di profondità
- ACCESSORI: Auricolare con microfono e laccetto
- FACOLTATIVO: TOURC-12: custodia di ricarica per 12 ricevitori
  TOURC-35: custodia di ricarica per 35 ricevitori

TOURKS: sincronizzatore per il ricevitore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!