

## DIFFUSORE A TROMBA IP-66, 50W, 8 OHM



DIFFUSORE A TROMBA IP-66,  
50W, 8 OHM

Reference: VULKAN-50

Altoparlante a bassa impedenza da collegare direttamente all'amplificatore in installazioni dove non è necessaria una grande tratta di cavi.

Il diffusore è realizzato in ABS e il supporto è in alluminio, che offrono grande resistenza agli ambienti aggressivi.

Potenza: 50 W RMS

Altoparlanti: 1 driver a compressione

Risposta: 270-6,000 Hz (-10 dB)

Impedenza: 8 Ohm

Sensibilità: 105 dB a 1 W/1 metro

Pessione sonora max: 122 dB a 15 W/1 metro