

# TRASFORMATORE AUDIO 100V PER BASSE IMPEDENZE 4-8OHM 10,7.5,5,2.5,1.25 W



Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza

Reference: CV-1910

## Accessori per sistemi Public Address - Trasformatori CV-1910

Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza  
Adatta un altoparlante a bassa impedenza per l'uso con linee a 100 V  
Parti di ricambio per altoparlanti

Caratteristiche tecniche:

- POTENZA: linea 100 V: 10 W, 7,5 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W
- IMPEDENZA: 1.000  $\Omega$ , 1.330  $\Omega$ , 2.000  $\Omega$ , 4.000  $\Omega$ , 8.000  $\Omega$
- USCITE: Bassa Z per altoparlanti da 4  $\Omega$ , 8  $\Omega$
- DIMENSIONI: A: 75 mm, B: 62 mm, C: 50 mm, D: 43 mm, E: 40 mm
- PESO: 0,3 kg
- LUNGHEZZA CAVO: 120 mm

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)