TRASFORMATORE AUDIO 100V PER BASSE IMPEDNZE 4-8 OHM 120 W, 60 W, 30 W



Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza

Reference: CV-19125

Accessori per sistemi Public Address - Trasformatori CV-19125

Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza
Adatta un altoparlante a bassa impedenza per l'uso con linee a 100 V
Parti di ricambio per altoparlanti

Caratteristiche tecniche:

- POTENZA: linea 100 V: 120 W, 60 W, 30 W
- IMPEDENZA: 83 Ω, 166 Ω, 333 Ω
- USCITE: Bassa Z per altoparlanti da 4 Ω, 8 Ω
- DIMENSIONI: A: 100 mm, B: 84 mm, C: 65 mm, D: 60 mm, E: 65 mm
- PESO: 1,05 kg
- LUNGHEZZA CAVO: 120 mm

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!