TRASFORMATORE AUDIO 100V PER BASSE IMPEDNZE 4-8OHM 15,10,5,2.5,1.25 W



Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza

Reference: CV-1915

Accessori per sistemi Public Address - Trasformatori CV-1915
Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza
Adatta un altoparlante a bassa impedenza per l'uso con linee a 100 V
Parti di ricambio per altoparlanti

Caratteristiche tecniche:

- POTENZA: linea 100 V: 15 W, 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W
- IMPEDENZA: 670 Ω, 1.000 Ω, 2.000 Ω, 4.000 Ω, 8.000 Ω
- USCITE: Bassa Z per altoparlanti da 4 Ω, 8 Ω
- DIMENSIONI: A: 75 mm, B: 65 mm, C: 50 mm, D: 40 mm, E: 43 mm.
- PESO: 0,33 kg
- LUNGHEZZA DEL CAVO: 120 mm

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!