TRASFORMATORE AUDIO 100V PER BASSE IMPEDNZE 4-8 OHM 50, 40, 30, 20 W



Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza

Reference: CV-1950

Accessori per sistemi Public Address - Trasformatori CV-1950
Trasformatori per linee a 100 V, per altoparlanti a bassa impedenza
Adatta un altoparlante a bassa impedenza per l'uso con linee a 100 V
Parte di ricambio per altoparlanti

Caratteristiche tecniche:

- POTENZA: linea 100 V: 50 W, 40 W, 30 W, 20 W
- IMPEDENZA: 200 Ω, 250 Ω, 333 Ω, 500 Ω
- USCITE: Bassa Z per altoparlanti da 4 Ω, 8 Ω
- DIMENSIONI: A: 75 mm, B: 62 mm, C: 50 mm, D: 40 mm, E: 50 mm
- PESO: 0,38 kg
- LUNGHEZZA CAVO: 120 mm

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!