

TRASFORMATORE AUDIO 1:1/2:1 PER SEGNALI LINE



Reference: LTR-110

TRASFORMATORE

Trasformatore audio 1:1/2:1 per segnali Line

- versione non schermata con contatti print
- versione a larga banda
- passaggio da sbilanciato a bilanciato e viceversa
- separazione galvanica per evitare/correggere anelli di terra
- numerosi adattamenti ai livelli mediante varie combinazioni degli avvolgimenti.

Montando trasformatori non schermati in apparecchi con campi d'interferenze (p.es. trasformatori di rete) occorre tener presente adeguate misure di schermatura.

Specifiche:

Tipo	Trasformatore Line
Banda passante	15-30000 Hz
Segnale d'ingresso	5 V
Impedenza di ingresso	600 Ω
Impedenza di uscita	6000/3000
Rapporto di trasmissione	1:1/2:1
Dimensioni (lxhxp)	25x19x19,5mm
Peso	28 g
Ingressi	Contatti print
Uscite	Contatti print