

INTERRUTTORE AUTOMATICO PER MICROFONO



INTERRUTTORE
AUTOMATICO PER
MICROFONI

Reference: PB-05E

INTERRUTTORE AUTOMATICO PER MICROFONI

Interruttore automatico del microfono,
con sensore ottico che reagisce a distanza

- interruttore automatico che reagisce ai segnali infrarossi
- per microfoni dinamici con collegamento d'uscita bilanciato
- funzionamento semplice tramite tensione phantom 48 V
- distanza regolabile 0-1,5 m, angolo di rilevamento 15°
- interruttore a semiconduttore silenzioso
- interruzioni affidabili grazie al segnale IR codificato
-
- LED di stato
- contatti: 1 x XLR femmina e 1 x XLR maschio

Consegna senza microfono e senza cavo.

Specifiche:

Tipo	Interruttore automatico per microfono
Tipo	con sensore ottica di distanza
Colore	nero
Materiale	
Adatto per	Microfoni dinamici, microfoni a condensatore
Alimentazione	Alimentazione phantom 48 V
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	34 g
Collegamenti	1 x XLR femmina,
	1 x XLR maschio
Unità di confezione	1