

SISTEMA MICROFONICO MULTIFREQUENZA, 863-865 MHz



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: TXS-631SET

KIT RADIOMICROFONO

Sistema di microfoni multifrequenza

con tecnica UHF-PLL

- 1 trasmettitore tascabile, 1 microfono a cravatta, 1 ricevitore, 1 alimentatore a spina
- sistema true diversity
- 80 canali UHF regolabili (863-865MHz)
- funzione ACT per la trasmissione della frequenza scelta sul microfono a mano tramite segnale a infrarossi
- ricerca canali automatica
- regolatori per volume e squelch
- gain regolabile sul trasmettitore tascabile
- spia per canale, antenna A/B, stato ACT e livello NF audio (ricevitore), canale e stato della batteria (trasmettitore tascabile)
- contenitore robusto di metallo (ricevitore)

Non richiede registrazione nell'UE.

Specifiche:

Tipo
Range frequenza portante
Gamma di frequenze audio
Canali
Fattore di distorsione
Campo dinamico
RF Rapporto S/R
Temp. di esercizio ammessa
Potenza di trasmissione

Sistema microfonico wireless
863-865 MHz
50-18000 Hz
1
120 dB
105 dB
0-40 °C

Portata	~ 30 m
Alimentazione trasmettitore	2x1,5V stilo
Larghezza trasmettitore	62 mm
Altezza trasmettitore	105 mm
Profondità trasmettitore	25 mm
Peso trasmettitore	88 g
Segnale audio ricevitore	350mV/10kO (jack)
Alimentazione ricevitore	25mV/10kO (XLR, bil.)
Larghezza ricevitore	tram. aliment.a spina in dotaz.
Altezza ricevitore	152 mm
Profondità ricevitore	38 mm
Peso ricevitore	120 mm
Contatti ricevitore	482 g
	1 x jack 6,3 mm, sbil.
	1 x XLR, bil.