

# BOBINA DEL NUCLEO DEL TRASFORMATORE, 2,2

BOBINE X FILTRI

Reference: LSI-22T



## BOBINE X FILTRI

Bobina del nucleo del trasformatore, 2,2 milioni di h

Bobina di rete crossover di alta qualità ad altissima potenza, bassa distorsione (sigillata sottovuoto) e minima resistenza interna, la prima scelta in particolare per le applicazioni PA.

### Specifiche:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo                           | Bobina audio            |
| Valore nominale                | 2,2 mH                  |
| Potenza nominale               | 500 W/250 W             |
| Filo di rame smaltato          | Ø 1,2 mm                |
| (CUL)                          |                         |
| Resistenza DC                  | 0,1 Ω                   |
| Corrente di saturazione (50Hz) | 7,9 A                   |
| Unità di confezione            | 1                       |
| Dimensioni (lxhxp)             | 60 x 50 x 42 mm (EI-57) |
| Peso                           | 0,542 kg                |