

# AMPLIFICATORE PER MICROFONO



PREAMPLI MICROFONICO  
STEREO

Reference: MPR-6

## PREAMPLI MICROFONICO STEREO

Amplificatore per microfono

per collegare fino a 2 microfoni con l'ingresso Line di un impianto hi-fi, di un amplificatore o di un mixer.

- stereo o 2 x mono
- frequenze a larga banda
- contenitore nero di metallo
- alimentatore a spina in dotazione

Preamplificatore microfonico,

per collegare fino a 2 microfoni a un ingresso di linea di un sistema hi-fi, un amplificatore o un mixer.

- Stereo o 2 x mono  
Ampia gamma di frequenze  
Custodia in metallo nero  
Fornito con alimentatore plug-in

### Specifiche:

Tipo	Preamplificatore microfrono
Banda passante	5-40000 Hz
Segnale d'ingresso	2mV/1V uscita
Impedenza di ingresso segnale d'uscita	10 kΩ max. 3,2 V/47 kΩ
Guadagno	53 dB
Rapporto S/R	63 dB

Fattore di distorsione  
Temp. di esercizio ammessa  
Alimentazione

0,05 %  
0-40 °C  
tram. alimentatore

Dimensioni (lxhxp)  
Peso  
Ingressi  
Uscite

a spina in dotazione  
67x37x121mm  
215 g  
2 x jack 6,3 mm  
2 x RCA