

# TRASFORMATORE AUDIO 1:1 PER SEGNALI MICROFONO



AUDIO TRANSFORMER

Reference: NTE-1

## AUDIO TRANSFORMER

Trasformatore audio 1:1 per segnali microfono

della NEUTRIK

- struttura molto compatta, adatto, p. es., anche per il montaggio in contenitore per connettori
- versione con schermata con contatti per conduttori (70mm)
- versione a larga banda
- adattamento della simmetria
- separazione galvanica per escludere/correggere anelli di terra
- tensione max. d'ingresso 550mV (1% fattore di distorsione/50Hz)

Montando trasformatori non schermati in apparecchi con campi d'interferenze (p.es. trasformatori di rete) occorre tener presente adeguate misure di schermatura.

### Specifiche:

Tipo	Trasformatore
Banda passante	20-20000Hz
Segnale d'ingresso	50 mV
Impedenza di ingresso	200 Ω
Impedenza di uscita	2 kΩ
Rapporto di trasmissione	1:1
Dimensioni (lxhxp)	14x11x12mm
	(senza cavo)
Peso	6 g
Larghezza	14 mm

Altezza	11 mm
Profondità	12 mm
Peso	6,1 g