

TRASFORMATORE AUDIO AD ALTE PRESTAZIONI 100 V, 10 W

TRASFORMATORE

Reference: TR-1010LC



TRASFORMATORE

Trasformatori audio 100 V

- In un amplificatore o altoparlante senza uscita audio 100 V integrato è richiesto un trasformatore 100 V esterno.
- Ognuno dei trasformatori 100 V qui presentati può servire a tale scopo.

Specifiche:

| | |
|---------------------|----------------|
| Potenza | 10 W |
| Primario | 10/7,5/5/2,5 W |
| Secondario | 4/8/16Ω |
| Banda passante | 35-20000 Hz |
| Dimensioni (lxlhxp) | 71x43x38mm |
| Peso | 0,271 kg |